

## VIDEO keitiklis TR-1C (Su BNC jungtimi)

TR-1C keitiklis skirtas perduoti video signal per sukto poros kabel . Keitiklis pagamintas iškart su BNC jungtimi.

### APRAŠYMAS:

Max atstumas, spalvotai	400 m
Max atstumas, juoda/balta	600 m
Koaksialaus kabelio /iš tampa (CVBS):	1Vpp
Insertion loss:	-0,5dB (at f=5MHz)
Video bandwidth:	0 to 50MHz (-3dB)
CMRR (dB @ 5MHz):	50dB
Koaksialaus kabelio /iš varža	75
Sukto poros /iš varža	100
Koaksialaus kabelio /iš lizdo tipas	BNC (male)
Sukto poros kabelio /iš lizdo tipas	Terminals
Darbo temperat ra / Santykin dr gm :	0°C to +55°C / <95%
Svoris:	16g
Matmenys (W x H x L):	15 x 47 x 15mm

